



Общество с ограниченной ответственностью "Дезконт Трейдинг"
Юридический адрес: 125363, г.Москва, ул.Штурвальная д.1, к.2, кв.150
ИНН 7733186729 КПП 773301001 ОГРН 1147748152640 Р/сч: 40702810438000134448
ПАО СБЕРБАНК г. Москва БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ

Генератор холодного тумана Storm

Вид оборудования



Паспортные данные

Изготовитель: ООО "Дезконт Трейдинг"

Местонахождения: 125363, г.Москва, ул.Штурвальная дом 1, корп.2, кв.150

Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС

Код ТН ВЭД ТС 8424 81 990 0

Технические параметры

Размеры (Д x Ш x В) 360 мм x 320 мм x 400 мм

Мощность 1200 Вт

Напряжение 220 В \ 50 Гц

Вес нетто 4 кг

Емкость резервуара для жидкости 5 л

Максимальная скорость распыления 300 мл/мин

Диаметр частиц аэрозоли 5 – 50 микрон

Радиус области распыления до 12 м

Рабочая температура окружающей среды 0—40 градусов Цельсия

Уровень влажности ≤90%

Продолжительность работы без остановок 20 минут, перерывы в работе должны составлять от 5 до 40 минут

Технические характеристики.



Общество с ограниченной ответственностью "Дезконт Трейдинг"
Юридический адрес: 125363, г.Москва, ул.Штурвальная д.1, к.2, кв.150
ИНН 7733186729 КПП 773301001 ОГРН 1147748152640 Р/сч: 40702810438000134448
ПАО СБЕРБАНК г. Москва БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

1. Устройство отличается высокой производительностью, простотой эксплуатации и является идеальным новым аэрозольным генератором, предназначенным для стерилизации.
2. Конструкция устройства и технические преимущества: Рама, выполненная из коррозионно-устойчивого конструкционного пластика.

Эксплуатационные качества:

1. Широкая область применения, мобильность и простота эксплуатации
2. Высокая эффективность: расход распыляемой жидкости от 0 до 30 л в час, что заметно выше, чем у похожих устройств
3. Высокая мощность, широкий диапазон
4. Высокая проникающая способность: благодаря небольшому размеру частиц аэрозоля он обладает высокой проникающей способностью и осмотической силой
5. Высокая поражающая способность: Благодаря широкому диапазону и минимальному размеру частиц аэрозоля достигается высокая проникающая способность и осмотическая сила, обеспечивающие высокую поражающую способность.
6. Безопасность: Благодаря широкому радиусу распыления обслуживающий персонал может находиться на большом удалении от устройства при распылении пестицидов, что помогает избежать попадания частиц аэрозоля на кожу и избежать риска отравления.

Меры предосторожности

Жидкие распыляемые средства необходимо хранить при температуре более 10 градусов Цельсия.

Избегайте использования горючих, взрывоопасных и высококоррозионных веществ.

Не рекомендуется использование жидкостей с высокой вязкостью.

Запрещается использование порошков.

Запрещается использование генератора более 20 минут без остановки.

Принцип работы.

Приводимая в движение высокоскоростным вращающимся двигателем, данное устройство производит двигающийся с высокой скоростью поток воздуха, создающий отрицательное давление в области форсунок и подающий жидкие средства, предназначенные для распыления. Распыляемые средства, проталкиваемые струей воздуха, разбиваются в мелкодисперсную пыль и распыляются в нужном направлении.

Техническое обслуживание.

В случае перебоев в работе двигателя или появлении необычного запаха необходимо незамедлительно остановить работу генератора. Повторная эксплуатация генератора допускается только после проведения ремонта с использованием оригинальных запчастей и квалифицированных сотрудников.

При возникновении перебоев при распылении или отсутствии аэрозоля необходимо проверить положение регулирующего клапана. Клапан не должен быть открыт слишком сильно, так как в этом случае возникает течь. Также необходимо проверить целостность уплотнительного кольца и герметичность стыка клапана и трубки подачи распыляемых средств. Устраните неисправность и замените при необходимости неисправные компоненты.

При слабом расходе распыляемой жидкости необходимо проверить положение регулирующего клапана и убедиться в отсутствии протечек. При обнаружении протечек затяните соответствующие болты.

Карточку составил:

Корнеев П.Э.

Дата составления:

12 апреля 2017 г.

